

## Yu Yang- Kombi-Box mit LED-Trafo 20W YYE-BO-20MU-yz

1	Abmessung in [mm]	179×69.7×61.5
2	Masse des Betriebsgerätes ohne Verpackung in [g]	545
3	maximale Ausgangsleistung des Betriebsgerätes in [W]	19,87
4	Art der Lichtquelle(n)	LED
5	Wirkungsgrad bei Volllast in [%]	85,9
6	Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand ( $P_{no}$ ) in [W]	0,18
7	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_{sb}$ ) in [W]	0,18
8	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb ( $P_{net}$ ) in [W]	-
9	Hinweis: Das Betriebsgerät kann nur mit drahtgebundener oder drahtloser Dimmern der Marke Yu Yang verwendet werden.	
10	Beleuchtungssteuerungsteile und Nicht-Beleuchtungsteile, die während der Prüfung des Betriebsgerätes entnommen oder abgeschaltet werden sollten?	Nein
11	Das Betriebsgerät ist vollständig kompatibel mit dimmbaren Lichtquellen der Marke Yu Yang.	
12	Die Entsorgung am Ende der Lebensdauer gemäß der Richtlinie 2012/19/EU	